

## Växeriktare/Laddare REGO

### Serie Rego

RIV1230RCH-23S

Växeriktare/Laddare Rego, 12V | 3000W | 150A

- Kompakt och tyst
- Full effekt vid höga temperaturer
- Bluetooth-övervakning
- Smart litiumbatteriaktivering
- Ställbar laddström från 5A till 150A



REGO 3000W 12V Pure Sine Wave HF Inverter Charger är en kraftfull och mångsidig lösning för dig som vill ha stabil och ren el i husbil, stuga, båt eller off-grid-system. Den kombinerar en ren sinusvågsinverter med en intelligent batteriladdare i ett kompakt och tyst paket. Den levererar 230V växelström från ett 12V batteri och är optimerad för att driva känslig elektronik som datorer, kylskåp, laddare och hushållsapparater utan störningar.

Tack vare sin högfrekvensteknik är den både lättare och tystare än traditionella inverters, vilket gör den idealisk för installation i små utrymmen. Den är byggd för att klara höga temperaturer och kan leverera full effekt upp till 45°C – perfekt för svenska somrar. Den klarar även höga startströmmar, vilket gör den lämplig för apparater som kräver extra kraft vid uppstart.

Med inbyggd Bluetooth kan du enkelt övervaka och styra enheten via Renogy ONE-systemet, och den är fullt kompatibel med moderna litiumbatterier, inklusive funktioner för aktivering och uppvärmning i kallt klimat. Den låga elektromagnetiska störningen gör den dessutom säker att använda med känslig elektronik och kommunikationsutrustning.

Det här är en pålitlig och framtidssäker lösning för dig som vill ha maximal kontroll, tyst drift och hög prestanda i ditt elsystem – oavsett om du är ute på vägarna eller lever off-grid.

## Teknisk data

<b>Arbetstemperatur</b>	-20°C - +45°C
<b>Batterispänning</b>	12 V
<b>Bluetooth</b>	Ja, inbyggd
<b>Bredd</b>	308 mm
<b>Höjd</b>	109 mm
<b>Kontinuerlig kraft</b>	3000 W
<b>Kraft 0,1 sek</b>	9000 W
<b>Kraft 3 sek</b>	4500 W
<b>Kraft 5 sek</b>	3600 W

<b>Laddningsström, kontinuerlig</b>	150 A
<b>Längd</b>	110 mm
<b>Utspänning</b>	230 V AC
<b>Vikt</b>	8,8 kg