

## Växeriktare Rego

Renogy Rego

RIV1220PU-235

Växeriktare Rego, 12V | 2000W

- Ren sinusvågsteknik
- Integrerad UPS-funktion (Uninterrupted Power Supply)
- Hög effekt och effektivitet
- Smart övervakning och styrning



Renogy REGO är en kraftfulla växeriktare med ren sinusvågs och med inbyggd övergångsbrytare (UPS), designad för att leverera stabil och säker AC-ström från ett 12V DC-batteri. Den är idealisk för användning i husbilar, båtar, stugor och andra off-grid-miljöer. Med en verkningsgrad på över 91 %, stöd för upp till 4000W i startström och låg total harmonisk distorsion (<3 %), kan den driva allt från känslig elektronik till hushållsapparater.

Växeriktaren har inbyggda skydd mot över-/underspänning, överhettning, kortslutning och överbelastning. Den erbjuder både AC-uttag och kopplingsplint som utgångar, samt stöd för fjärrstyrning via kabel eller Bluetooth. Modellen är kompatibel med flera batterityper (SLD, AGM, GEL, FLD, LI) och kan övervakas via Renogy DC Home-appen eller Renogy ONE Core för långdistansstyrning.

## Teknisk data

<b>Arbetstemperatur</b>	-20°C to 60°C
<b>Bluetooth</b>	Ja
<b>Bredd</b>	230 mm
<b>Höjd</b>	100 mm
<b>Inspänning</b>	12 V DC
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Kontinuerlig kraft</b>	2000 W
<b>Kraft 5 sek</b>	3000 W
<b>Längd</b>	377 mm
<b>Nätanslutning</b>	230 V
<b>UPS-funktion</b>	Ja
<b>Utspänning</b>	230 V AC
<b>Vikt</b>	4 kg